

## FC-426

6,5" (160)mm 2-Wege Komponentensystem  
mit Neodymium Magnet



### Features

- Hi-Flux Neodymium Magnet
- Gummsicke
- Neodymium Hochtöner
- DIN-160 Einbaumaß
- 2-Wege Frequenzweiche
- Lieferung inkl. Grills und Einbaumaterial
- Hi-Flux Neodymium Magnet
- Rubberedge
- Neodymium Tweeter
- DIN 160 Mounting Dimensions
- 2-Way Crossover
- Incl. Grills and Mounting Accesories

### Technische Daten

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Modell/Model                   | FC-216                 |
| Max. Leistung/Max Power        | 180 Watt               |
| Impedanz/Impedance             | 4 Ohm                  |
| SPL                            | 90dB@ 1W/              |
| Frequenzbereich/Frquency Range | 60Hz-21KHz             |
| Einbautiefe/Mounting Depth     | 35m                    |
| Einbaudurchmesser              | 143mm                  |
| Art.Nr. / Barcode              | 629145 / 4014524291451 |

**RATHO**  
Electronic Vertriebs-GmbH

Liebigstr. 2-20 • 22113 Hamburg  
Tel.: 040/325446-0  
Fax: 040/32544632  
E-Mail: info@ratho.com  
Internet: www.ratho.com